



1. Destinazione:

L'involucro metallico **AWO171EMT** è progettato come componente (di alimentazione) per sistemi di allarme antintrusione, sistemi di controllo accessi, sistemi di sicurezza, ecc.

È destinata all'installazione:

- centralina e, facoltativamente, moduli aggiuntivi
- controllori di controllo accessi con moduli opzionali
- trasmettitori radio o GSM con modulo PS opzionale
- altri dispositivi dedicati, componenti ecc.
- il kit di montaggio **PKAZ196**, progettato per l'armadio, include: dispositivo antimanomissione per l'apertura e lo sgancio dell'armadio, cavi di messa a terra, viti...
- trasformatori installabili nell'armadio: **AWT150**

2. Specifiche:

Tabella 1. Parametri meccanici.

Dimensioni esterne dell'involucro	L=280, A=295, P=78+6 [+/-2 mm]
Dimensioni esterne del pannello frontale	L1 = 285, A1 = 300 [±2 mm]
Batteria/batterie consigliate	7 Ah / 12 V (SLA)
Materiale	Lamiera d'acciaio DC01, spessore: 0,7 mm con protezione anticorrosione, Colore: RAL 9003
Destinazione	Interno
Peso netto/lordo	1,65 / 1,71 [kg]
Note	Il kit di montaggio PKAZ196, progettato per l'involucro, include: dispositivo antimanomissione per l'apertura e lo sgancio dell'involucro, cavi di messa a terra, viti... Possibilità di installare una serratura: MR008 / MR027 Possibilità di montare il trasformatore: AWT150
Garanzia	2 anni

Tabella 2. Parametri di funzionamento.

Grado di protezione EN60529	IP20
Temperatura di esercizio	da -10 °C a +40 °C
Temperatura di stoccaggio	da -20 °C a +60 °C
Umidità relativa	20%...90%, senza condensa
Vibrazioni sinusoidali durante il funzionamento	Non ammesse
Onde d'impulso durante il funzionamento	
Vibrazioni e onde d'impulso durante il trasporto	Secondo la norma PN-83/T-42106

Tabella 3. Dati tecnici dei trasformatori che possono essere montati in involucro:

Codice	AWT150
Denominazione	TRP 40/16/18
Tensione di alimentazione	~ 230 V; 50 Hz
Assorbimento di corrente	0,20 A
Potenza in uscita	40 V A
Uscita dell'alimentatore	U1 = 12 V CA / 1,6 A oppure U2 = 14 V CA / 1,4 A
Fusibile nel circuito di alimentazione a 230 V	T 315 mA/250 V
Protezione da surriscaldamento	Fusibile 130° C, non sostituibile
Custodia	PC/ABS classe UL94-V0, IP30

3. Pannelli installabili all'interno dell'involucro.

DSC:

Serie Power Neo

Pannelli di controllo allarmi: HS2016, HS2016-4, HS2032, HS2064, HS2128.

Moduli: HSM2300, HSM2204, HSM2208, HSM2955, HSM2108, PCL-422.

Moduli di comunicazione e trasmettitori: LE2080(R), 3G2080(R), TL280LE(R), TL2803G, TL280(R)E, 3G2080 (con piastra di montaggio)

Serie Power

Centraline di allarme: PC1616, PC1832, PC1864.

Moduli: PC5320, PC5100, PC5108, PC5200, PC5204, PC5400, PC5950, IT-100.

Moduli di comunicazione e trasmettitori: 3G2060(R), TL2603G(R), TL260(R) (con piastra di montaggio)

Serie Power Pro

Centraline di allarme: HS3032, HS3128, HS3248.

Moduli: HSM3408, HSM2108, HSM3204CX, HSM3350, AMX-400, 3G/LE9080 (direttamente sul PCB della centrale).

La documentazione indica quali dispositivi possono essere installati in un determinato involucro. Non specifica quanti dispositivi diversi possano essere installati in un unico involucro. Il numero di dispositivi installati dipende dalle loro dimensioni e dalla loro disposizione.




Figura 1. Vista dell'involucro.




Figura 2. Dimensioni.



Il dispositivo funziona con una batteria al piombo (SLA). Al termine del suo ciclo di vita, non deve essere smaltito ma riciclato secondo la normativa vigente.

Pulsar sp. j.

Siedlec 150, 32-744 Łapczyca, Polonia

Tel. (+48) 14-610-19-45

e-mail: sales@pulsar.pl <http://www.pulsar.pl>



This document has been automatically translated. The translation may contain errors or inaccuracies. In case of doubt, please refer to the original version of document or contact us.