

CODE : **HDMI-VGA** v.1.0/II
NOM : **Convertisseur de signaux
HDMI-VGA**

EN**



DESCRIPTION

Le convertisseur de signal HDMI-VGA permet de connecter des appareils (DVR/NVR) équipés de prises HDMI à des moniteurs utilisant uniquement une entrée VGA (D-Sub).
L'appareil nécessite une alimentation, qui est fournie directement par le port USB de l'enregistreur (le câble est attaché au convertisseur).

En plus de l'image, le convertisseur permet également d'envoyer de l'audio vers une source externe (par ex. active haut-parleurs, amplificateur audio). La prise de 3,5 mm est utilisée à cet effet.

DONNÉES TECHNIQUES

Code	HDMI-VGA
Sortie vidéo	1 x HDMI (sortie) (HDMI 1,3) (HDCP 1,4)
Sortie vidéo / résolutions prises en charge	1 x VGA 640x480@60/72/75/85Hz; 800x600@60/72/75/85Hz 1024x768@60/70/75/85Hz; 1152x864@75Hz; 1280x720@60Hz 1280x768@60Hz ; 1280x800@60Hz 1280x960@60Hz ; 1280x1024@60Hz 1360x768@60Hz ; 1440x1050@60Hz 1440x900@60Hz ; 1680x1050@60Hz 1600x1200@60Hz ; 1920x1080@60Hz
Sortie audio	1 x jack 3,5 mm (sortie)
Alimentation électrique	1 x USB (mini) (prise)
Température de fonctionnement	-10°C÷ 40°C
Température de stockage	-20°C÷ 60°C
Atténuation	0,05dB
Humidité relative admissible	humidité relative 5÷90% sans condensation
Dimensions	66× 55× 20mm
Poids net / brut	0,05 / 0,07 [kg]
Déclarations, garantie	CE, 2 ans

